

岩手県民会館 中ホール照明設備概要

【調光設備】

2021年4月現在

名称	仕様・形式	備考
負荷パッチング方式調光器	デジタル・クロスパー方式 サイリスタ調光器	パッチ4場面 3kwユニット347台、6kwユニット(客席用)7台
調光卓 (松村電機製作所製 LIGHTING CONSOLE F153Ⅲ)	手動・メモリー両用式 グラントマスターフェーダ 1式 プリセットフェーダ 80本 プリセット段数 3段 A/Bクロスフェーダ 1式 プリセット場面選択スイッチ 1面 UP/DOWNフェーダー 1式 サブフェーダ 1式 レベルエンコーダ 1本 タイムエンコーダ 1本 エフェクト 1式 客席調光装置 1式 外部記憶 USBメモリ 2台 17インチカラー液晶ディスプレイ 1台	シーンメモリー 最大1000シーン フラッシュSW付 ジョイント機能 P/F切替機能 調光卓3段 手動プリセット クロス可 手動プリセット1~3段選択 メモリーシーン再生専用クロスフェーダー 20本 50ページ フラッシュSW付 メモリーシーン 調光レベル 設定/修正用 メモリーシーン 調光タイム 設定/修正用 50/パターン 99ステップ 明・暗レベル、調光時間 設定可 JASCII 対応 F153 (comos不可)
DMX信号入出力	舞台袖DMX信号コネクタボックス(上手大臣裏) 舞台袖DMX信号コネクタボックス(下手大臣裏) 客席DMX信号コネクタボックス(15列目14~16) DMXコネクタパッチラック(調光室)	C型30Aコンセント×1 IN×2 OUT×2 C型30Aコンセント×1 IN×2 OUT×2 C型30Aコンセント×1 IN×2 入出力、スプリッター、ミキサー
センタークセノンピンスポット		2台 USIO LIGHTING XPS-1003SR/e

【電源設備】

舞台照明用電源 総容量	200KVA(3φ4W)	
(以下の電源は、舞台照明用電源とは別トランスにより供給されている電源です。)		
特設電源(舞台下手奥)	30kw (1φ3W 150A) 22kw (3φ3W 150A)	C型(30A×8口)、3Pターミナル(8mmφ) 200V動力電源 3Pターミナル(8mmφ)
“ (舞台上手前)	30kw (1φ3W 150A)	C型(30A×8口)、3Pターミナル(8mmφ)
PA電源(舞台床面)	24kw (1φ3W 150A)	上手 C型(30A×4口)、下手C型(30A×4口)

※ 舞台下手奥特設電源盤内の動力電源は、舞台昇降装置電源盤より分岐

【負荷回路設備】

(以下の回路は、器具常設回路を除く負荷回路です。)

負荷回路名称	容量・回路数	備考
ステージ上手フロアコンセント	3kw C型 12回路	FC11、FC12 純直切換可
“ 下手フロアコンセント	3kw C型 12回路	FC11、FC12 純直切換可
“ 前コンセント	3kw C型 4回路	センター振り分け 上下COM(C型2ヶ口×4)
“ 盆コンセント	3kw C型 4回路	(C型2ヶ口×4)
上手 切換コンセント盤(大臣裏)	3kw 30C/20C型 ④回路	フットライト(上手4回路)と切換
下手 切換コンセント盤(大臣裏)	3kw 30C/20C型 ④回路	フットライト(下手4回路)と切換

※負荷回路数に○印のものは、直回路または切換コンセントの回路です。